

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ ОХРАНЫ

При подключении объектов к «Стражу» часто возникают вопросы относительно группы опций **Временные рамки охраны** карточки объекта (см. стр. 18 РП «Страж»).

Если оставить установки этих опций по умолчанию, т.е. **Круглосуточно** для всех дней недели, то при поступлении каждого сообщения о снятии объекта с охраны «Страж» формирует «красное» предупредительное сообщение **Снятие с охраны было выполнено не в установленных временных рамках**. Тревога при этом не включается.

События		Объекты	Пульт	Управление	Тревог 2	2
Время	№	Имя объекта	Тип события		Информация	
06.12.04 14:16:08	999	ПЦН RS-202	350 Потеря связи: зона 0		Передатчик	
06.12.04 14:15:26	1	квартира Иванова	Снятие с охраны было выполнено не в установленных временных рам		Передатчик	
06.12.04 14:15:26	1	квартира Иванова	400 Снятие с охраны: польз.1		Передатчик	
06.12.04 14:15:05	1	квартира Иванова	400 Взятие под охрану: польз.1		Передатчик	
06.12.04 14:14:21	999	ПЦН RS-202	951 Извещение принято оператором ПЦН: зона/польз. 13		Передатчик	
06.12.04 13:33:38	999	ПЦН RS-202	350 Восстановление связи: зона 11		Передатчик	
06.12.04 13:33:38	999	ПЦН RS-202	951 Извещение принято оператором ПЦН: зона/польз. 13		Передатчик	
06.12.04 13:33:37	999	ПЦН RS-202	350 Потеря связи: зона 12		Передатчик	
06.12.04 12:43:47	1	квартира Иванова	Снятие с охраны было выполнено не в установленных временных рам		Передатчик	
06.12.04 12:43:47	1	квартира Иванова	400 Снятие с охраны: польз.1		Передатчик	
06.12.04 12:43:20	1	квартира Иванова	400 Взятие под охрану: польз.1		Передатчик	
06.12.04 12:42:44	1	квартира Иванова	401 Взятие под охрану пользователем: польз.1		Передатчик	
06.12.04 12:41:57	1	квартира Иванова	Снятие с охраны было выполнено не в установленных временных рам		Передатчик	
06.12.04 12:41:57	1	квартира Иванова	401 Снятие с охраны пользователем: польз.1		Передатчик	

Это не является ошибкой, но требует разъяснения. Временные рамки охраны – это время, в течение которого объект не должен сниматься с охраны, исходя из графика его работы. На обработку тревог временные рамки охраны не влияют, т.е. если тревога поступит с объекта вне установленных рамок охраны, она будет обработана как обычно.

Например, если объект – это магазин, который работает с 9 до 19 часов, то в ночное время, т.е. с 19 до 9 часов, он должен быть под охраной, и снимать его с охраны нельзя (за исключением особых обстоятельств). Временные рамки охраны для этого объекта с 19:00 до 9:00.

Если в это время объект будет снят с охраны, то будет выдано предупреждение. Если в меню **Программа** → **Установки** на вкладке **События и Тревоги** поставить флажок **Тревога при постановке/снятии на охрану вне временных рамок**, то будет формироваться не предупреждение, а тревога, требующая реакции оператора.

Установки

События и тревоги | Система | База данных | Управление | Прочее

События и объекты

Временной интервал

последний час

текущий день (Рекомендуется)

весь период времени

с ... 1 января 2000 г.

Фильтр по ТИПУ

ВСЕ объекты

Только ПОЖАРНЫЕ

Только ОХРАННЫЕ

Сортировка

По возрастанию

По убыванию

Обработка "потери связи"

Полная обработка

Короткая обработка

Звуковой сигнал

Системный динамик

WAV-файл (Рекоменд.)

Показывать системные события

Количество видимых событий: 100

Тревоги

Тревога при постановке/снятии на охрану вне временных рамок

Показывать карточку при тревоге

Порог, мин: 30

ОК | Отмена | Применить | Справка

Аналогичным образом формируется предупреждение или тревога, если объект берется под охрану вне временных рамок, т.е. в то время, когда он должен быть снят с охраны. Для нашего примера, объект-магазин нельзя брать под охрану в рабочее время с 9 до 19 часов.

Параметр **Порог** на этой же вкладке задает допустимое отклонение снятия и взятия от заданных временных рамок. Иначе говоря, если установлен порог 30 минут, то снимать с охраны можно с отклонением ± 30 минут от заданного начала рабочего времени, а ставить под охрану в течение ± 30 минут от его окончания.

Для каждого дня недели можно задать один из двух возможных вариантов временных рамок охраны или вариант **Круглосуточно**. Например, объект-магазин в выходной день не должен сниматься с охраны, и флажок для этого дня надо установить **Круглосуточно**.

Если флажки стоят в положении **Круглосуточно** для всех дней недели, то такой объект вообще никогда не должен сниматься с охраны без предупреждения на пульте, например, оружейная комната или денежное хранилище банка.

Отключение временных рамок охраны

Если задавать временные рамки охраны на объекте не нужно, просто поставьте в карточке объекта флажок **Квартира** (не путайте с типом объекта **Квартира**), и тогда для этого объекта предупреждения или тревоги при снятии и взятии вне рамок охраны независимо от любых установленных временных рамок формироваться не будут.

Объект

Номер: 45 Имя: квартира Иванова

№ договора: А-45 Тип: Квартира

Телефон: 123-45-67 Доп. телефон: 123-45-68

Адрес: Московская ул., 1

Заметки:

Ответственные лица: Иванов Иван Иванович

Электрики: 1-й, 2-й, 3-й

Карта:

Опции

Особо важный "Тревожка" **Квартира**

Автоматический режим постановки/снятия

Постановка /снятие с подтверждением

Долговременная охрана (по)

Нет ТРЕВОГ, если снят с охраны

Временные рамки охраны

Повременная оплата		Круглосуточно						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
С 14:54:46	по 14:54:46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
С 14:54:46	по 14:54:46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Оборудование

№	Описание з...	Новое имя	№	Тип

Пересылка тр... Сервис Каналы

Распечатать Да Отмена